



Kharazmi University

# Modified signed log-likelihood ratio test for the coefficient of variation of an inverse Gaussian population

Mohammad Reza Kazemi 

Department of Statistics, Faculty of Science, Fasa University, Fasa, Iran.

✉E-mail: [kazemi@fasau.ac.ir](mailto:kazemi@fasau.ac.ir)

---

## Article Info

## ABSTRACT

---

### Article type:

Research Article

### Article history:

Received:

1 June 2019

Revised form:

3 August 2020

Accepted:

9 August 2020

Published online:

14 May 2022

### Keywords:

Coefficient of variation;

Inverse Gaussian population;

Modified signed log-likelihood ratio method;

Maximum likelihood estimation.

### Introduction

In many applications, such as demography, management science, hydrology, finance, modeling physical phenomena, etc., the data is often positive and skewed to the right. In the last four decades, the inverse Gaussian distribution (IG) has attracted a lot of attention. The inference about IG distribution is also rapidly increasing because IG distribution is an ideal candidate for modeling and analyzing positive and right skewed data. It can be said that the role of IG distribution in skewed data is the same as the role of normal distribution in symmetric data. One of the most important parameters of an IG distribution is known as coefficient of variation. It is known that this parameter does not depend on the unit of measurements. So, we can use it in measuring the consistency of results from different experiments with the same feature. The importance of the coefficient of variation parameter was first stated by Professor Neyman. After that, some researchers were interested in studying this parameter in the IG family of distributions. The likelihood ratio test (LRT) was applied for this parameter in the one-sided hypothesis testing. Also, for a special case of one-sided hypothesis testing for this parameter, a uniformly most powerful invariant test (UMPI) was presented. In our best of knowledge, there are not any efficient method for the problem of two-sided hypothesis testing about the coefficient of variation of an inverse Gaussian distribution. In this paper, we use the modified version of signed log-likelihood ratio (SLR) method known as modified signed log-likelihood ratio (MSLR) to handle this issue. MSLR method has received considerable attention in dealing with various

---

---

statistical inference problems because of its high accuracy in estimating the unknown parameter against the traditional methods.

### **Material and methods**

In this paper, different methods of statistical hypothesis testing for the coefficient of variation parameter of an IG population are considered. These methods include the SLR test, MSLR test, and a test based on the asymptotic distribution of maximum likelihood estimators of the model parameters. All necessary formulas for obtaining MSLR statistic such as observed information matrix, nuisance information matrix, vector of pivotal quantities, and the vector of likelihood gradient are provided.

### **Results and discussion**

The performances of MSLR method are compared with classical approaches, in terms of empirical type-I error rate and empirical test power. Simulation results show that the empirical type-I error rates of MSLR are close to the nominal type-I error rate, even for small sample sizes whereas the traditional approaches are reliable only for large sample sizes. Comparing the empirical power sizes shows that the power of MSLR method is superior to other considered methods in some settings, by regarding that the competing approaches cannot perform well in controlling the type-I error probability, because their empirical type-I error rates are far from the nominal type-I error rate.

### **Conclusion**

In this paper, based on a modification of the traditional likelihood ratio method, a new test statistic called the modified signed log-likelihood ratio (MSLR) was presented to test the hypothesis about the coefficient of variation of an inverted Gaussian population. As observed, the new method even for small sample sizes has a type-I error rate close to the nominal error rate and in this regard, it controls the type-I error level well for the case of two-sided hypothesis testing. Also, it was observed that this method has an acceptable test power and in some situations its test power is equal to the power of competing methods. However, competing methods did not perform well in controlling the level of type-I error. It is therefore recommended that researchers use the MSLR method in practical works.

---

**How to cite:** Kazemi, M., (2022) Modified signed log-likelihood ratio test for the coefficient of variation of an inverse Gaussian population. *Mathematical Researches*, 8 (1), 88-103



© The Author(s).

Publisher: Kharazmi University

---

## آزمون نسبت درست‌نمایی علامت‌دار تعدیل‌یافته برای ضریب تغییرات یک جامعه گاوسی وارون

محمد رضا کاظمی ✉

نویسنده مسئول، گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه فسا، فسا، ایران. پست الکترونیکی: [kazemi@fasau.ac.ir](mailto:kazemi@fasau.ac.ir)

### اطلاعات مقاله چکیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

### واژه‌های کلیدی:

ضریب تغییرات،  
جامعه گاوسی وارون،  
روش نسبت درست‌نمایی  
علامت‌دار تعدیل‌یافته،  
برآورد ماکسیمم درست‌نمایی.

در این مقاله مسأله آزمون فرض‌های آماری دوطرفه برای پارامتر ضریب تغییرات از یک جامعه گاوسی وارون، مورد بررسی می‌گیرد. روشی که در این‌جا استفاده می‌شود، روش نسبت درست‌نمایی علامت‌دار تعدیل‌یافته (MSLR) است که یک نسخه بهبود یافته از روش نسبت درست‌نمایی علامت‌دار کلاسیک می‌باشد. پژوهش‌های انجام گرفته نشان دهنده آن است که دقت این روش از مرتبه سوم است و این در حالی است که دقت روش کلاسیک از مرتبه یک می‌باشد. در حقیقت این گونه روش‌ها بر پایه تابع درست‌نمایی از مرتبه دقت بالاتر هستند. به علت این دقت بالا، این مقاله بر آن است که از این روش برای استنباط در مورد پارامتر ضریب تغییرات از یک جامعه گاوسی وارون استفاده نماید. فرمول‌ها و محاسبات لازم برای بدست آوردن آماره آزمون MSLR ارائه شده است. از نظر عددی، عملکرد روش MSLR در مقابل روش‌های کلاسیک از لحاظ نرخ خطای نوع اول تجربی و اندازه توان تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطالعات شبیه‌سازی نشان می‌دهند که نرخ خطای نوع اول تجربی روش MSLR حتی برای اندازه نمونه‌های کوچک هم به نرخ خطای نوع اول اسمی نزدیک می‌باشد در حالی که روش‌های کلاسیک تنها برای اندازه نمونه‌های بزرگ قابل اعتماد هستند. مقایسه توان‌های تجربی هم نشان می‌دهد که در بعضی از وضعیت‌ها، اندازه توان روش مذکور از سایر روش‌ها بهتر است، با توجه به این که روش‌های رقیب در کنترل خطای نوع اول عملکرد مناسبی ندارند به این معنی که نرخ خطای نوع اول آنها از نرخ خطای نوع اول اسمی دور است. در نهایت، محاسبات مربوط به تمام روش‌ها در یک مثال واقعی فراهم شده و سپس مقاله نتیجه‌گیری می‌شود.

استناد: کاظمی، محمد رضا؛ (۱۴۰۱). آزمون نسبت درست‌نمایی علامت‌دار تعدیل‌یافته برای ضریب تغییرات یک جامعه گاوسی وارون. پژوهش‌های ریاضی، ۸ (۱)، ۱۰۳-۸۸.



## ۱. مقدمه

در بسیاری از زمینه‌های کاربردی، مانند جمعیت‌شناسی، علم مدیریت، هیدرولوژی، امور مالی، مدل‌بندی پدیده‌های فیزیکی و غیره، داده‌ها غالباً مثبت و چوله به راست هستند. در چهار دهه گذشته، توزیع گاوسی وارون (IG) توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. استنتاج مربوط به توزیع IG نیز به سرعت افزایش یافته است زیرا توزیع IG یک کاندید ایده‌آل برای مدل‌سازی، تجزیه و تحلیل داده‌های مثبت و چوله به راست است. به عنوان مثال، [۱]، [۲] و [۳] برای توصیف مدت زمان چرخه ذرات موجود در خون، [۴] در توصیف داده‌های مدت زمان اعتصاب و [۵] برای مدل‌بندی طول مدت زمان بستری در بیمارستان از توزیع IG استفاده نمودند. در واقع می‌توان گفت نقش توزیع IG در داده‌های چوله به راست مانند نقش توزیع نرمال در داده‌های متقارن است. اگر متغیر تصادفی  $X$  دارای تابع چگالی زیر باشد:

$$f(x; \mu, \lambda) = \left(\frac{\lambda}{2\pi x^3}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{\lambda(x - \mu)^2}{2\mu^2 x}\right), \quad x > 0, \mu > 0, \lambda > 0 \quad (1)$$

آن‌گاه گویند  $X$  دارای توزیع گاوسی وارون دو پارامتری است و آن را با نماد  $X \sim IG(\mu, \lambda)$  نمایش می‌دهند جایی که  $\mu$  و  $\lambda$  به ترتیب پارامترهای میانگین و مقیاس هستند. در اصل این توزیع توسط [۶] در فرایندهای وینر (Weiner process) به عنوان زمان نخستین گذر (First passage time) مطرح شده است. بسیاری از خواص مهم آماری توزیع IG توسط [۷] و [۸] اثبات شده‌اند. برای بررسی گسترده و کاربردهای خانواده IG و سایر نتایج مرتبط، پژوهش‌گر می‌تواند به متون نوشته شده در این زمینه توسط [۹] و [۱۰] مراجعه نماید.

یکی از پارامترهای مهم دیگر توزیع IG پارامتر ضریب تغییرات آن است که به صورت  $\rho = \sqrt{\mu/\lambda}$  تعریف می‌شود. مسائل استنباط مربوط به  $\rho$  را می‌توان بطور معادل بر حسب پارامتر  $\theta = \mu/\lambda$  در نظر گرفت. با استفاده از پارامتر  $\theta$  می‌توان در مورد شاخص‌های دیگری مانند ضریب چولگی  $SK = 3\sqrt{\theta}$  و ضریب برجستگی  $K = 3 + 15\theta$  نیز استنباط انجام داد. اطلاع از ضریب تغییرات، برآوردگرهای بهبود یافته را برای میانگین فراهم می‌آورد؛ مقالات منتشر شده توسط [۱۱]، [۱۲] و [۱۳] را ملاحظه نمایید. چنانچه مشاهده می‌گردد پارامتر  $\theta$  به واحد اندازه‌گیری بستگی ندارد؛ بنابراین از آن می‌توان جهت ارزیابی سازگاری نتایج حاصل از آزمایش‌های مختلف که شامل ویژگی‌های یکسان هستند، استفاده نمود. با رجوع به پژوهش [۱۴] می‌توان دریافت نمود که از لحاظ تاریخی اهمیت پارامتر ضریب تغییرات ابتدا توسط پروفیسور نیمن بیان شده است. همچنین کاربرد توزیع IG از نقطه نظر قابلیت اعتماد، ابتدا از پژوهش‌های [۱۵] شروع شده است. استنباط برای پارامتر ضریب تغییرات (یا معادل آن پارامتر  $\theta$ ) توزیع IG ابتدا توسط [۱۶] بر پایه یک سری تقریب‌ها انجام گرفت. [۱۷] با استفاده از آزمون نسبت درست‌نمایی این مسئله را دنبال نمود. همچنین برای یک حالت خاص از آزمون فرض‌های یک‌طرفه برای پارامتر  $\theta$ ، [۱۸] یک آزمون بطور یکنواخت پرتوان پایا (UMPI) ارائه کردند. تاکنون هیچ روش مناسبی برای آزمون فرض‌های دوطرفه آماری برای پارامتر  $\theta$  ارائه نگردیده است. این مقاله با استفاده از روش نسبت درست‌نمایی علامت‌دار تعدیل‌یافته (MSLR) به استنباط در مورد این پارامتر برای آزمون فرض‌های دوطرفه می‌پردازد. این روش در واقع تعمیمی از روش کلاسیک نسبت درست‌نمایی علامت‌دار است (SLR) و دقت آن از مرتبه  $O(n^{-3/2})$  است. [۱۹] در مقاله خود، پیشرفت‌ها و کاربردهای این روش را مورد مطالعه قرار داد.

این روش در خیلی از مسائل عملی و کاربردی دیگر مورد استفاده قرار گرفته است که همگی نتایج رضایت‌بخشی داشته‌اند. [۲۰] با استفاده از این روش، استنباط در مورد پارامتر میانگین یک جامعه لاگ-نرمال را در نظر گرفتند. [۲۱] جهت

یافتن فاصله اطمینان برای پارامترهای توزیع برن-بام-سندرز از روش MSLR استفاده نمودند. به عنوان نمونه‌های دیگر از کاربردهای این روش می‌توان به پژوهش‌های [۲۲] برای استنباط در مورد نسبت میانگین‌های دو جامعه گاوسی وارون و [۲۳] جهت تشکیل فاصله اطمینان برای پارامتر ضریب همبستگی یک جامعه نرمال دو متغیره اشاره نمود. این مقاله قصد دارد از روش MSLR به علت دقت بالای آن، برای استنباط در مورد پارامتر ضریب تغییرات یک جامعه IG استفاده نماید. بر این اساس مقاله به صورت زیر تنظیم شده است: در بخش ۲، خواص و ویژگی‌های توزیع IG و نحوه کارکرد آزمون MSLR به طور اجمالی مرور می‌شود. در بخش ۳، روش MSLR جهت استنباط پارامتر ضریب تغییرات از یک جامعه گاوسی وارون مورد مطالعه قرار می‌گیرد و اجزای لازم برای بدست آوردن آماره آزمون مورد نظر ارائه می‌شود. همچنین در این بخش یک آزمون بر پایه توزیع مجانبی برآوردگر ماکسیمم درست‌نمایی برای پارامتر  $\theta$  بدست آورده می‌شود. در بخش ۴، با استفاده از مطالعات شبیه‌سازی عملکرد روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های بیان شده دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. یک مثال واقعی در بخش ۵ ارائه می‌شود و در نهایت مقاله نتیجه گیری خواهد شد.

## ۲. مروری بر ویژگی‌های توزیع IG و کارکرد روش MSLR

این بخش شامل دو زیربخش اول برخی خواص و ویژگی‌های توزیع IG که این مقاله از آنها استفاده می‌کند، مرور می‌شود و در زیربخش دوم آزمون MSLR به صورت عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

### ۱-۲ خواص و ویژگی‌های توزیع IG

برای یک نمونه تصادفی  $n$  تایی  $X_1, X_2, \dots, X_n$  از توزیع  $IG(\mu, \lambda)$  می‌توان نشان داد که آماره بسنده مینیمال برای  $(\mu, \lambda)$  به صورت  $(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n 1/X_i)$  می‌باشد و همچنین می‌توان نشان داد که آماره‌های  $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$  و  $V = \sum_{i=1}^n (1/X_i - 1/\bar{X})$  از هم مستقل هستند به طوری که  $\bar{X}$  و  $\lambda V$  هر یک به ترتیب دارای توزیع‌های گاوسی وارون  $IG(\mu, n\lambda)$  و  $\chi^2_{(n-1)}$  می‌باشند. معرفی آماره‌های  $\bar{X}$  و  $V$  از این لحاظ اهمیت دارد که از آنها در به دست آوردن برآوردهای ماکسیمم درست‌نمایی و استنباط آماری پارامترهای توزیع IG استفاده می‌شود. همچنین برای هر کدام از  $X_i$  می‌توان نوشت:

$$\frac{\lambda(X_i - \mu)^2}{\mu^2 X_i} \sim \chi^2_{(1)}, i = 1, 2, \dots, n. \quad (2)$$

در واقع فرمول شماره (۲) یک کمیت محوری ارائه می‌دهد که از آن در بخش‌های بعدی استفاده خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به [۹] و [۱۰] رجوع شود.

### ۲-۲ مروری بر آزمون MSLR

فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از یک توزیع دلخواه باشد و  $\ell(\theta)$  لگاریتم تابع درست‌نمایی آن باشد به طوری که پارامتر  $p$  بعدی  $\theta = (\tau, \eta)$  به صورت  $\theta$  باشد جایی که  $\tau$  پارامتر موردنظر با بعد یک باشد. آماره آزمون SLR برای آزمون فرض دوطرفه  $H_0: \tau = \tau_0$  در مقابل فرض  $H_1: \tau \neq \tau_0$  عبارت است از:

$$r(\tau_0) = \sqrt{2} \operatorname{sgn}(\hat{\tau} - \tau_0) \left( \ell(\hat{\tau}, \hat{\boldsymbol{\eta}}) - \ell(\tau_0, \hat{\boldsymbol{\eta}}_{\tau_0}) \right)^{1/2}, \quad (3)$$

که در آن تابع  $\operatorname{sgn}(\cdot)$  همان تابع علامت است. در رابطه (۳)،  $(\hat{\tau}, \hat{\boldsymbol{\eta}})$  برآورد ماکسیمم درست‌نمایی (MLE) برای  $(\tau, \boldsymbol{\eta})$  و  $\hat{\boldsymbol{\eta}}_{\tau_0}$  برآورد ماکسیمم درست‌نمایی محدود شده (CMLE) پارامتر  $\boldsymbol{\eta}$  برای  $\tau_0$  داده‌شده، می‌باشند. [۲۴] نشان دادند که  $r(\tau_0)$  دارای توزیع مجانبی نرمال استاندارد با دقت تقریبی مرتبه اول  $O\left(n^{-\frac{1}{2}}\right)$  است. بنابراین ناحیه بحرانی در سطح خطای نوع اول  $\alpha$  برای آزمون فرض دوطرفه  $H_0: \tau = \tau_0$  در مقابل فرض مقابل، عبارت است از:

$$|r(\tau_0)| > Z_{\alpha/2},$$

به طوری که  $Z_{\alpha}$  چندک  $100(1 - \alpha)\%$  توزیع نرمال استاندارد است و  $p$ -مقدار متناظر با آن به صورت زیر است:

$$-p = 2 \min\{P(Z > r(\tau_0)), P(Z < r(\tau_0))\}. \quad (4)$$

[۲۵] نشان دادند که برای اندازه نمونه‌های کوچک، این تقریب با دقت مرتبه اول، قادر به کنترل سطح خطای نوع اول نمی‌باشد، بدین معنی که نرخ خطای نوع اول تجربی آن به نرخ خطای نوع اول اسمی نزدیک نمی‌باشد و تنها برای اندازه نمونه‌های بزرگ قابل اعتماد است. راه‌های متعددی برای بهبود دقت این تقریب با اصلاح نمودن آماره آزمون SLR ارائه شده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان به نتایج پژوهش‌ها در مقاله‌های [۲۶] و [۲۷]، [۲۸] و [۲۹] اشاره کرد. در این جا از روش ارائه شده توسط [۲۹] استفاده می‌شود. آماره آزمون MSLR توسط [۲۹] به صورت زیر است:

$$r^*(\tau_0) = r(\tau_0) - \frac{1}{r(\tau_0)} \log \left( \frac{r(\tau_0)}{Q(\tau_0)} \right), \quad (5)$$

که در آن تابع  $Q(\tau)$  از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$Q(\tau) = \frac{|\ell_{;\tau}(\hat{\tau}, \hat{\boldsymbol{\eta}}) - \ell_{;\tau}(\tau, \hat{\boldsymbol{\eta}}_{\tau}) - \ell_{\boldsymbol{\eta};\tau}(\tau, \hat{\boldsymbol{\eta}}_{\tau})| \left\{ |j(\hat{\tau}, \hat{\boldsymbol{\eta}})| \right\}^{1/2}}{|\ell_{(\boldsymbol{\eta}, \tau); \tau}(\hat{\tau}, \hat{\boldsymbol{\eta}})|} \left\{ j_{\boldsymbol{\eta}}(\tau, \hat{\boldsymbol{\eta}}_{\tau}) \right\}, \quad (6)$$

جایی که  $j(\hat{\tau}, \hat{\boldsymbol{\eta}})$  همان ماتریس اطلاع فیشر مشاهده شده،  $j_{\boldsymbol{\eta}}(\tau, \hat{\boldsymbol{\eta}}_{\tau})$  اطلاع فیشر مشاهده شده برای پارامتر مزاحم  $\boldsymbol{\eta}$  و  $\ell_{;\tau}(\boldsymbol{\theta})$  گرادیان درست‌نمایی هستند و ماتریس  $T$  عبارت است از:

$$T = - \left( \frac{\partial \mathbf{R}(\mathbf{X}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \mathbf{X}} \right)^{-1} \left( \frac{\partial \mathbf{R}(\mathbf{X}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} \right) \Bigg|_{\boldsymbol{\theta} = \hat{\boldsymbol{\theta}}}, \quad (7)$$

که در آن  $R(X; \theta) = (R_{11}(X; \theta), \dots, R_{k, n_k}(X; \theta))$  بردار کمیت‌های محوری می‌باشد. همچنین کمیت‌های  $\ell_{(\eta, \tau); T}(\hat{\theta})$  و  $\ell_{\eta; T}(\tau, \hat{\eta}_\tau)$  به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$\ell_{(\eta, \tau); T}(\hat{\theta}) = \left. \frac{\partial \ell_{; T}(\theta)}{\partial (\eta, \tau)} \right|_{\theta = \hat{\theta}} \quad \text{و} \quad \ell_{\eta; T}(\tau, \hat{\eta}_\tau) = \left. \frac{\partial \ell_{; T}(\theta)}{\partial \eta} \right|_{\theta = (\tau, \hat{\eta}_\tau)} \quad (۸)$$

بنابراین ناحیه بحرانی در سطح خطای نوع اول  $\alpha$  برای آزمون فرض دوطرفه  $H_0: \tau = \tau_0$  در مقابل فرض مقابل، عبارت است از  $|r^*(\tau_0)| > Z_{\alpha/2}$  و  $-p$  مقدار متناظر با آن به صورت زیر است:

$$\text{مقدار } -p = 2 \min\{P(Z > r^*(\tau_0)), P(Z < r^*(\tau_0))\}. \quad (۹)$$

لازم به ذکر است که [۲۶] و [۲۷] نشان دادند که دقت آزمون  $r^*(\tau_0)$  حتی برای اندازه نمونه‌های کوچک هم از مرتبه  $O\left(n^{-\frac{3}{2}}\right)$  است؛ به عبارت دیگر دقت این روش از مرتبه سوم است در مقابل اینکه دقت آزمون مبتنی بر  $r(\tau_0)$  از مرتبه اول است.

### ۳ استنباط در مورد پارامتر $\vartheta$

در این بخش روش‌های مختلف آزمون فرض‌های آماری برای پارامتر ضریب تغییرات  $\vartheta$  از یک جامعه IG در نظر گرفته می‌شود. این روش‌ها عبارتند از: آزمون SLR، آزمون MSLR و یک آزمون بر پایه توزیع مجانبی برآوردگرهای ماکسیمم درست‌نمایی. برای محاسبات مربوط به آزمون‌های SLR و MSLR از فرمولهای مربوط به زیربخش ۲-۲ استفاده شده است.

#### ۱-۳ روش MSLR برای پارامتر $\vartheta$

فرض کنید  $X_1, X_2, \dots, X_n$  یک نمونه تصادفی از توزیع  $IG(\mu, \lambda)$  است. در این قسمت آزمون فرض دوطرفه زیر برای پارامتر  $\vartheta = \frac{\mu}{\lambda}$  در نظر گرفته می‌شود:

$$\begin{cases} H_0: \vartheta = \vartheta_0 \\ H_1: \vartheta \neq \vartheta_0 \end{cases} \quad (۱۰)$$

که در آن  $\vartheta_0$  مقداری است که از قبل تعیین شده است.

لگاریتم تابع درست‌نمایی برای کل مشاهدات به صورت زیر است:

$$\ell(\vartheta, \lambda) = -\frac{n}{2} \log 2\pi - \frac{3}{2} \sum_{i=1}^n \log x_i + \frac{n}{2} \log \lambda - \frac{n\bar{x}}{2\vartheta^2\lambda} - \frac{n\lambda\bar{t}}{2} + \frac{n}{\vartheta} \quad (۱۱)$$

جایی که  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$  و  $\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}$  می‌باشند. با تعریف  $V = \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{x_i} - \frac{1}{\bar{x}} \right)$  برآوردهای MLE پارامترهای  $\vartheta$  و  $\lambda$  به صورت زیر هستند:

$$\hat{\vartheta} = \frac{\bar{X}V}{n}, \quad \hat{\lambda} = \frac{n}{V} \quad (12)$$

برای یک مقدار ثابت از  $\vartheta$  برآورد MLE محدود شده  $\lambda$  عبارت است از

$$\hat{\lambda}_{\vartheta} = \frac{\vartheta^2 + \sqrt{\vartheta^2 + 4\bar{X}\bar{T}}}{2\vartheta\bar{T}}. \quad (13)$$

آماره‌های آزمون SLR و MSLR برای آزمون فرض (۱۰) عبارت‌اند از:

$$r(\vartheta_0) = \sqrt{2} \operatorname{sgn}(\hat{\vartheta} - \vartheta_0) \left( \ell(\hat{\vartheta}, \hat{\lambda}) - \ell(\vartheta_0, \hat{\lambda}_{\vartheta_0}) \right)^{1/2}, \quad (14)$$

$$r^*(\vartheta_0) = r(\vartheta_0) - \frac{1}{r(\vartheta_0)} \log \left( \frac{r(\vartheta_0)}{Q(\vartheta_0)} \right), \quad (15)$$

که در رابطه بالا تابع  $Q(\vartheta)$  با استفاده از فرمول (۶) در زیربخش ۲-۲، از طریق رابطه زیر به دست می‌آید:

$$Q(\vartheta) = \frac{|\ell_{;T}(\hat{\vartheta}, \hat{\lambda}) - \ell_{;T}(\vartheta, \hat{\lambda}_{\vartheta}) - \ell_{\lambda;T}(\vartheta, \hat{\lambda}_{\vartheta})| \left\{ |j(\hat{\vartheta}, \hat{\lambda})| \right\}^{1/2}}{|\ell_{(\lambda, \vartheta);T}(\hat{\vartheta}, \hat{\lambda})| \left\{ j_{\lambda}(\vartheta, \hat{\lambda}_{\vartheta}) \right\}}. \quad (16)$$

با کمک از رابطه (۲)، بردار کمیت‌های محوری  $R(x; \vartheta, \lambda) = (R_1, R_2, \dots, R_n)$  را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

$$R_i = \frac{(x_i - \vartheta\lambda)^2}{\vartheta^2 \lambda x_i}.$$

ماتریس  $\mathbf{T}$  نیز از طریق رابطه (۷)، به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\mathbf{T} = - \left( \frac{\partial R(x; \vartheta, \lambda)}{\partial \mathbf{x}} \right)^{-1} \frac{\partial R(x; \vartheta, \lambda)}{\partial (\lambda, \vartheta)} \Big|_{(\vartheta, \lambda) = (\hat{\vartheta}, \hat{\lambda})},$$

که با استفاده از رابطه بالا خواهیم داشت:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \frac{vx_1}{n} & \frac{2nx_1^2}{\bar{x}v(x_1 + \bar{x})} \\ \vdots & \vdots \\ \frac{vx_n}{n} & \frac{2nx_n^2}{\bar{x}v(x_n + \bar{x})} \end{bmatrix}.$$



همچنین بردار مشتق لگاریتم تابع درست‌نمایی نسبت به مشاهدات برابر است با

$$\frac{\partial \ell(\vartheta, \lambda)}{\partial \mathbf{x}} = \left( \frac{\lambda}{2x_1^2} - \frac{1}{2\vartheta^2 \lambda} - \frac{3}{2x_1}, \dots, \frac{\lambda}{2x_n^2} - \frac{1}{2\vartheta^2 \lambda} - \frac{3}{2x_n} \right)',$$

و از روی آن کمیت گرادبان درست‌نمایی  $\ell_{;T}(\vartheta, \lambda)$  عبارت است از

$$\ell_{;T}(\vartheta, \lambda) = \mathbf{T}' \frac{\partial \ell(\vartheta, \lambda)}{\partial \mathbf{x}} = \left[ \begin{array}{c} \frac{\lambda v \bar{t}}{2} - \frac{v \bar{x}}{2\vartheta^2 \lambda} - \frac{3v}{2} \\ \frac{n\lambda}{\bar{x}v} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i + \bar{x}} - \frac{n}{\vartheta^2 \lambda \bar{x}v} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{x_i + \bar{x}} - \frac{3n}{2\bar{x}v} \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_i + \bar{x}} \end{array} \right].$$

به وسیله  $\ell_{;T}(\vartheta, \lambda)$  می‌توان نوشت:

$$\ell_{(\lambda, \vartheta); T}(\vartheta, \lambda) = \left[ \begin{array}{c} \frac{v \bar{t}}{2} + \frac{v \bar{x}}{2\vartheta^2 \lambda^2} \quad \frac{v \bar{x}}{\vartheta^3 \lambda} \\ \frac{n}{v \bar{x}} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i + \bar{x}} + \frac{n}{\vartheta^2 \lambda^2 v \bar{x}} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{x_i + \bar{x}} \quad \frac{2n}{\vartheta^3 \lambda v \bar{x}} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{x_i + \bar{x}} \end{array} \right],$$

که از روی آن به راحتی می‌توان  $\ell_{;T}(\vartheta, \hat{\lambda})$ ،  $\ell_{\lambda; T}(\vartheta, \hat{\lambda})$ ،  $\ell_{(\lambda, \vartheta); T}(\hat{\vartheta}, \hat{\lambda})$  و  $\ell_{(\lambda, \vartheta); T}(\hat{\vartheta}, \hat{\lambda})$  را محاسبه کرد.

همچنین ماتریس اطلاع مشاهده شده به قرار زیر است:

$$j(\vartheta, \lambda) = \left[ \begin{array}{cc} \frac{3 \sum_{i=1}^n x_i}{\vartheta^4 \lambda} - \frac{2n}{\vartheta^3} & \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\vartheta^3 \lambda^2} \\ \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\vartheta^3 \lambda^2} & \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{2\vartheta^2 \lambda^3} + \frac{n}{2\lambda^2} \end{array} \right]$$

که از روی آن  $j_{\lambda}(\vartheta, \lambda) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{2\vartheta^2 \lambda^3} + \frac{n}{2\lambda^2}$  به دست می‌آید و در نهایت، با انجام تمام این محاسبات آماره آزمون  $r^*(\vartheta_0)$  در رابطه (۱۵) بدست خواهد آمد و به وسیله  $-p$  مقدار محاسبه شده در رابطه (۹)، می‌توان در مورد رد یا عدم رد فرض  $H_0$  توسط این روش قضاوت نمود.

### ۲-۳ آزمون‌ی بر پایه توزیع مجانبی برآوردگر MLE

با توجه به تابع چگالی داده شده (۱) و بر اساس نمونه تصادفی  $X_1, X_2, \dots, X_n$  می‌توان نشان داد که برآوردگرهای MLE پارامترهای  $\mu$  و  $\lambda$  به ترتیب  $\hat{\mu} = \bar{X}$  و  $\hat{\lambda} = n/V$  می‌باشند. با انجام یک سری محاسبات ساده، ماتریس اطلاع فیشر برای پارامترهای  $\mu$  و  $\lambda$  به صورت

$$I(\mu, \lambda) = \begin{bmatrix} \frac{\lambda}{\mu^3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2\lambda^2} \end{bmatrix}$$

به دست می‌آید. [۲۴] نشان دادند که بردار برآوردگرهای MLE دارای توزیع مجانبی نرمال چندمتغیره با بردار میانگین صفر و ماتریس واریانس-کواریانس برابر با عکس ماتریس اطلاع فیشر می‌باشد. بر پایه این توزیع مجانبی، برای برآوردگرهای  $\hat{\mu}$  و  $\hat{\lambda}$  می‌توان نوشت:

$$\sqrt{n} \left[ \begin{pmatrix} \hat{\mu} \\ \hat{\lambda} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \mu \\ \lambda \end{pmatrix} \right] \xrightarrow{d} N(\mathbf{0}, \Sigma),$$

که در آن  $\xrightarrow{d}$  به معنی همگرایی در توزیع می‌باشد و ماتریس  $\Sigma$  به صورت زیر است:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \frac{\mu^3}{\lambda} & 0 \\ 0 & 2\lambda^2 \end{bmatrix}.$$

حال با استفاده از تابع دومتغیره  $\vartheta = \frac{\mu}{\lambda} = f(\mu, \lambda)$  و روش دلتا (Delta method) می‌توان نوشت:

$$\sqrt{n}(\hat{\vartheta} - \vartheta) \xrightarrow{d} N(0, \vartheta^2(2 + \vartheta)). \quad (17)$$

برای اطلاعات بیشتر در مورد روش دلتا به [۳۰] رجوع شود.

همچنین با استفاده از یافته‌های [۲۴]، می‌توان به جای ماتریس  $I(\mu, \lambda)$  از ماتریس  $I(\hat{\mu}, \hat{\lambda})$  استفاده کرد. به عبارت دیگر خواهیم داشت:

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\vartheta} - \vartheta)}{\hat{\vartheta} \sqrt{(2 + \hat{\vartheta})}} \xrightarrow{d} N(0, 1). \quad (18)$$

حال با استفاده از رابطه (۱۸)، یک آماره آزمون برای آزمون فرض (۱۰) عبارت است از:

$$Z_0 = \frac{\sqrt{n}(\hat{\vartheta} - \vartheta_0)}{\hat{\sigma}}, \quad (19)$$

که در آن

$$\hat{\sigma} = \hat{\vartheta} \sqrt{(2 + \hat{\vartheta})}.$$

بنابراین ناحیه بحرانی در سطح خطای نوع اول  $\alpha$  و همچنین  $p$ -مقدار متناظر با آن به صورت زیر هستند:

$$|Z_0| > Z_{\alpha/2}, \quad (20)$$

$$p\text{-مقدار} = 2 \min\{P(Z > Z_0), P(Z < Z_0)\}, \quad (21)$$

که در آن  $Z$  همان متغیر نرمال استاندارد است.

#### ۴ مطالعات شبیه‌سازی

این قسمت به بررسی عملکرد اندازه واقعی آزمون مربوط به روش MSLR تحت حالات مختلف از مقدارهای پارامترهای مدل می‌پردازد و این روش را با روش‌های SLR کلاسیک و  $Z_0$  مورد مقایسه قرار می‌دهد، که در آن روش  $Z_0$  همان آزمون مبتنی بر توزیع مجانبی برآوردگر درست‌نمایی در زیربخش ۳-۲ می‌باشد. برای مقایسه عملکرد روش‌ها از مفاهیم نرخ خطای نوع اول تجربی و اندازه توان تجربی استفاده می‌شود. به اصطلاحاً نرخ خطای نوع اول اسمی گویند که معمولاً آن را مقدار ۰/۰۵ قرار می‌دهند. در کنار مفهوم نرخ خطای نوع اول اسمی، مفهوم نرخ خطای نوع اول تجربی را در نظر می‌گیرند که برای محاسبه آن، آزمایش را به تعداد زیاد مثلاً  $B = 5000$  بار تکرار می‌کنند و سپس نسبت حالاتی که در آن‌ها فرض  $H_0$  به نادرستی رد می‌شود را به عنوان نرخ خطای نوع اول تجربی در نظر می‌گیرند. حال آزمونی از بقیه بهتر است که نرخ خطای نوع اول تجربی آن به  $\alpha$  نزدیک باشد و اصطلاحاً این گونه گفته می‌شود که آزمون مورد نظر نرخ خطای نوع اول را به خوبی کنترل می‌کند. همچنین نسبت حالاتی که در آن فرض  $H_0$  به درستی رد می‌شود را اندازه توان تجربی گویند. حال اگر دو آزمون نرخ خطای نوع اول را به خوبی کنترل کنند آن آزمونی بهینه‌تر خواهد بود که اندازه توان تجربی آن بیشتر باشد. در این قسمت با استفاده از این دو معیار به مقایسه عملکرد روش‌های ذکر شده پرداخته می‌شود.

در تمام مطالعات بخش شبیه‌سازی، تعداد تکرارها برابر  $B = 5000$  با نرخ خطای نوع اول اسمی ۰/۰۵ در نظر گرفته شده است. همچنین اندازه نمونه  $n$  در این مطالعات شبیه‌سازی برابر با ۵، ۸، ۱۰، ۱۲، ۳۵ و ۷۰ می‌باشد. در جدول (۱)، برای زمانی که  $\lambda$  برابر ۰/۵، ۱/۰، ۱/۵ و  $\vartheta_0$  برابر با ۰/۱، ۰/۵، ۱/۰، ۱/۵ باشد، مقدارهای مربوط به نرخ خطای نوع اول تجربی سه روش ذکر شده برای آزمون فرض  $H_0: \vartheta = \vartheta_0$  در مقابل فرض مقابل در (۱۰) آورده شده‌اند. از جدول (۱) می‌توان دریافت کرد که نرخ خطای نوع اول روش MSLR حتی برای اندازه نمونه‌های کوچک هم به ۰/۰۵ نزدیک است و این چنین می‌توان گفت که روش مذکور اندازه خطای نوع اول را به خوبی کنترل می‌کند و برعکس آن، روش‌های SLR و  $Z_0$  از این لحاظ عملکرد مناسبی ندارند.

در جدول (۱)، برای اندازه نمونه‌های بزرگ یعنی  $n = 35, 70$  مقدارهای مربوط به اندازه‌های خطای نوع اول آزمون‌های SLR کلاسیک و  $Z_0$  قدری متعادل‌تر شده‌اند ولی هنوز تا مقدار نرخ خطای نوع اول اسمی ۰/۰۵ فاصله اغلب زیادی دارند. نتیجه‌ای که از این مطالعات شبیه‌سازی دریافت می‌شود این است که روش MSLR چه برای اندازه نمونه‌های بزرگ و چه برای اندازه نمونه‌های کوچک و برای تمام حالات ممکنه از مقدارهای پارامترهای مدل، دارای نرخ خطای نوع اول تجربی نزدیک به نرخ اسمی ۰/۰۵ است و از این لحاظ در کنترل خطای نوع اول به بهترین شیوه ممکن عمل می‌کند.

همچنین در جدول (۲)، اندازه‌های توان تجربی مربوط به این سه روش مورد مقایسه قرار گرفته‌اند، حتی با توجه به این که جدول (۱) نشان می‌دهد اندازه‌های آزمون روش‌های SLR و  $Z_0$  در مقابل روش ارائه شده MSLR از لحاظ کنترل اندازه خطای نوع اول عملکرد خوبی ندارند. جهت محاسبه توان در جدول (۲) نیز همان مقدارهای قبلی در جدول (۱) برای  $\lambda$  و  $\vartheta_0$  در نظر گرفته شده‌اند. از جدول (۲)، می‌توان دریافت که میزان توان روش MSLR در حد قابل قبول است و همچنین با افزایش اندازه نمونه، توان هم افزایش می‌یابد. بنابراین توصیه می‌شود جهت انجام آزمون فرض‌های دوطرفه برای پارامتر ضریب تغییرات یک جامعه گاوسی وارون از روش MSLR استفاده شود، بعلاوه اینکه حتی برای اندازه نمونه‌های کوچک هم از دقت خوبی برخوردار است. چنانچه از جدول (۲) مشاهده می‌گردد، با اینکه آزمون MSLR به خوبی اندازه خطای نوع اول را کنترل می‌کند و آزمون‌های SLR و  $Z_0$  در این امر محلی از اعراب ندارند و مقایسه توان‌های این آزمون‌ها از این لحاظ معنی‌دار نمی‌باشد، ولی باز هم مواردی دیده می‌شود که توان آزمون MSLR از توان آزمون‌های

SLR و  $Z_0$  بیشتر است. در واقع برای تمام مقدارهای  $\vartheta < \vartheta_0$  در فرض  $H_1$  توان روش MSLR نسبت به روش‌های SLR و  $Z_0$  عملکرد بهتری داشته است. در کل می‌توان مشاهده کرد که ضعیف‌ترین روش در کنترل اندازه خطای اول و میزان توان روش  $Z_0$  است و بهترین روش همان MSLR است. همچنین ملاحظه می‌گردد که با افزایش اندازه نمونه و کاهش هر چه بیشتر مقدار پارامتر  $\vartheta$  وضعیت اندازه توان روش MSLR بهتر شده است.

جدول ۱: اندازه‌های خطای نوع اول سه روش MSLR، SLR و  $Z_0$  برای آزمون فرض دو طرفه  $H_0: \vartheta = \vartheta_0$  با  $\alpha = 0.05$

$=5n$						$=8n$							
		$\vartheta_0$	۰/۱	۰/۵	۱/۰	۱/۵			$\vartheta$	۰/۱	۰/۵	۱/۰	۱/۵
$\lambda$	۰/۵	MSLR	۰/۰۴۷	۰/۰۴۷	۰/۰۵۱	۰/۰۴۹	۰/۵	MSLR	۰/۰۵۱	۰/۰۴۸	۰/۰۵۴	۰/۰۴۹	
		SLR	۰/۰۱۷	۰/۰۱۳	۰/۰۱۲	۰/۰۱۵		SLR	۰/۰۲۴	۰/۰۱۹	۰/۰۲۱	۰/۰۱۷	
		$Z_0$	۰/۲۱۷	۰/۲۲۸	۰/۲۴۲	۰/۲۵۶		$Z_0$	۰/۱۷۳	۰/۱۶۸	۰/۱۸۹	۰/۱۹۹	
	۱/۰	MSLR	۰/۰۵۱	۰/۰۴۷	۰/۰۵۲	۰/۰۵۰	۱/۰	MSLR	۰/۰۵۰	۰/۰۵۱	۰/۰۴۷	۰/۰۵۴	
		SLR	۰/۰۱۴	۰/۰۱۲	۰/۰۱۵	۰/۰۰۹		SLR	۰/۰۲۰	۰/۰۱۹	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	
		$Z_0$	۰/۲۰۹	۰/۲۲۹	۰/۲۴۰	۰/۲۶۱		$Z_0$	۰/۱۵۹	۰/۱۷۸	۰/۱۹۰	۰/۲۱۴	
	۱/۵	MSLR	۰/۰۴۷	۰/۰۵۲	۰/۰۵۴	۰/۰۵۱	۱/۵	MSLR	۰/۰۵۱	۰/۰۴۹	۰/۰۴۸	۰/۰۴۸	
		SLR	۰/۰۱۶	۰/۰۱۵	۰/۰۱۶	۰/۰۱۲		SLR	۰/۰۲۳	۰/۰۱۹	۰/۰۱۸	۰/۰۱۸	
		$Z_0$	۰/۲۰۳	۰/۲۲۸	۰/۲۴۷	۰/۲۶۱		$Z_0$	۰/۱۵۷	۰/۱۷۸	۰/۱۹۳	۰/۲۰۷	
$=10n$						$=12n$							
		$\vartheta$	۰/۱	۰/۵	۱/۰	۱/۵			$\vartheta$	۰/۱	۰/۵	۱/۰	۱/۵
$\lambda$	۰/۵	MSLR	۰/۰۵۱	۰/۰۵۲	۰/۰۵۰	۰/۰۵۱	۰/۵	MSLR	۰/۰۵۰	۰/۰۴۸	۰/۰۴۷	۰/۰۵۱	
		SLR	۰/۰۲۳	۰/۰۲۲	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰		SLR	۰/۰۲۳	۰/۰۲۲	۰/۰۲۰	۰/۰۲۰	
		$Z_0$	۰/۱۴۵	۰/۱۵۹	۰/۱۶۶	۰/۱۸۲		$Z_0$	۰/۱۳۸	۰/۱۴۲	۰/۱۵۶	۰/۱۶۸	
	۱/۰	MSLR	۰/۰۵۰	۰/۰۵۰	۰/۰۴۹	۰/۰۴۸	۱/۰	MSLR	۰/۰۴۸	۰/۰۴۹	۰/۰۴۹	۰/۰۵۳	
		SLR	۰/۰۲۴	۰/۰۲۱	۰/۰۲۰	۰/۰۱۸		SLR	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۲	۰/۰۱۹	
		$Z_0$	۰/۱۳۸	۰/۱۵۶	۰/۱۷۲	۰/۱۸۴		$Z_0$	۰/۱۲۹	۰/۱۴۲	۰/۱۵۲	۰/۱۶۴	
	۱/۵	MSLR	۰/۰۴۹	۰/۰۴۹	۰/۰۵۰	۰/۰۵۱	۱/۵	MSLR	۰/۰۴۸	۰/۰۵۰	۰/۰۵۲	۰/۰۵۲	
		SLR	۰/۰۲۴	۰/۰۲۱	۰/۰۱۷	۰/۰۱۷		SLR	۰/۰۲۴	۰/۰۲۴	۰/۰۲۲	۰/۰۲۴	
		$Z_0$	۰/۱۳۴	۰/۱۵۴	۰/۱۸۱	۰/۱۶۸		$Z_0$	۰/۱۳۱	۰/۱۴۹	۰/۱۵۲	۰/۱۷۰	
$=35n$						$=70n$							
		$\vartheta$	۰/۱	۰/۵	۱/۰	۱/۵			$\vartheta$	۰/۱	۰/۵	۱/۰	۱/۵
$\lambda$	۰/۵	MSLR	047/0	052/0	050/0	047/0	۰/۵	MSLR	050/0	050/0	049/0	050/0	
		SLR	033/0	033/0	030/0	029/0		SLR	030/0	044/0	040/0	040/0	
		$Z_0$	108/0	089/0	096/0	108/0		$Z_0$	044/0	040/0	056/0	050/0	
	۱/۰	MSLR	051/0	049/0	052/0	050/0	۱/۰	MSLR	052/0	049/0	050/0	048/0	
		SLR	035/0	030/0	032/0	033/0		SLR	040/0	040/0	040/0	040/0	
		$Z_0$	128/0	133/0	126/0	142/0		$Z_0$	096/0	086/0	087/0	080/0	
	۱/۵	MSLR	049/0	050/0	052/0	049/0	۱/۵	MSLR	049/0	048/0	050/0	050/0	
		SLR	030/0	030/0	030/0	030/0		SLR	030/0	030/0	030/0	030/0	
		$Z_0$	173/0	145/0	131/0	125/0		$Z_0$	131/0	101/0	095/0	087/0	

جدول ۲: مقایسه اندازه‌های توان سه روش MSLR، SLR و  $Z_0$  برای آزمون فرض دو طرفه  $H_0: \vartheta = \vartheta_0$  با  $\alpha = 0.05$ .

$=\delta n$						$=\lambda n$							
$=0.1\vartheta_0$		$\vartheta$	۰/۱	۰/۵	۱/۰	۱/۵	$=0.1\vartheta_0$		$\vartheta$	۰/۱	۰/۵	۱/۰	۱/۵
$\lambda$	۰/۵	MSLR	-	۰/۳۲۰	۰/۶۰۳	۰/۷۵۳	$\lambda$	۰/۵	MSLR	۰/۸۳۲	-	۰/۱۲۱	۰/۲۲۶
		SLR	-	۰/۶۸۸	۰/۹۲۲	۰/۹۷۹			SLR	۰/۷۷۰	-	۰/۲۷۴	۰/۴۶۸
		$Z_0$	-	۰/۹۱۶	۰/۹۹۶	۱			$Z_0$	۰/۰۰۱	-	۰/۵۳۵	۰/۷۷۴
	۱/۰	MSLR	-	۰/۳۰۵	۰/۶۰۶	۰/۷۴۷	۱/۰	MSLR	۰/۸۲۵	-	۰/۱۲۶	۰/۲۳۵	
		SLR	-	۰/۶۸۳	۰/۹۳۲	۰/۹۸۳		SLR	۰/۷۶۲	-	۰/۲۸۲	۰/۴۶۸	
		$Z_0$	-	۰/۹۰۷	۰/۹۹۵	۱		$Z_0$	۰/۰۰۲	-	۰/۵۳۸	۰/۷۷۷	
	۱/۵	MSLR	-	۰/۳۱۹	۰/۶۰۲	۰/۷۵۶	۱/۵	MSLR	۰/۸۲۵	-	۰/۱۱۶	۰/۲۳۹	
		SLR	-	۰/۶۹۳	۰/۹۲۱	۰/۹۷۹		SLR	۰/۷۶۸	-	۰/۲۷۹	۰/۴۶۵	
		$Z_0$	-	۰/۹۰۹	۰/۹۹۶	۱		$Z_0$	۰/۰۰۲	-	۰/۵۴۴	۰/۷۷۹	
$=1.0n$						$=1.2n$							
$=1.0\vartheta_0$		$\vartheta$	۰/۱	۰/۵	۱/۰	۱/۵	$=1.0\vartheta_0$		$\vartheta$	۰/۱	۰/۵	۱/۰	۱/۵
$\lambda$	۰/۵	MSLR	۰/۹۸۵	۰/۲۹۹	-	۰/۰۶۴	$\lambda$	۰/۵	MSLR	۰/۹۹۸	۰/۶۲۷	۰/۱۵۶	-
		SLR	۰/۹۷۶	۰/۲۱۹	-	۰/۱۵۷			SLR	۰/۹۹۷	۰/۵۳۸	۰/۱۰۶	-
		$Z_0$	۰	۰/۰۲۷	-	۰/۳۷۷			$Z_0$	۰	۰/۰۰۵	۰/۰۶۳	-
	۱/۰	MSLR	۰/۹۸۳	۰/۳۰۵	-	۰/۰۶۸	۱/۰	MSLR	۰/۹۹۸	۰/۶۳۰	۰/۱۶۰	-	
		SLR	۰/۹۷۵	۰/۲۲۳	-	۰/۱۶۲		SLR	۰/۹۹۸	۰/۵۴۴	۰/۱۱۳	-	
		$Z_0$	۰	۰/۰۲۴	-	۰/۳۷۹		$Z_0$	۰	۰/۰۰۵	۰/۰۵۶	-	
	۱/۵	MSLR	۰/۹۸۴	۰/۳۱۷	-	۰/۰۷۲	۱/۵	MSLR	۰/۹۹۹	۰/۶۳۲	۰/۱۴۸	-	
		SLR	۰/۹۷۵	۰/۲۳۰	-	۰/۱۶۳		SLR	۰/۹۹۷	۰/۵۴۴	۰/۱۰۳	-	
		$Z_0$	۰	۰/۰۲۸	-	۰/۳۷۶		$Z_0$	۰	۰/۰۰۶	۰/۰۶۳	-	
$=3.5n$						$=7.0n$							
$=1.0\vartheta_0$		$\vartheta$	۰/۱	۰/۵	۱/۰	۱/۵	$=1.0\vartheta_0$		$\vartheta$	۰/۱	۰/۵	۱/۰	۱/۵
$\lambda$	۰/۵	MSLR	۱/۰۰۰	728/0	-	197/0	$\lambda$	۰/۵	MSLR	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	642/0	-
		SLR	۱/۰۰۰	667/0	-	277/0			SLR	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	595/0	-
		$Z_0$	۱/۰۰۰	176/0	-	539/0			$Z_0$	۱/۰۰۰	۰/۹۹۸	27۲/0	-
	۱/۰	MSLR	۱/۰۰۰	723/0	-	213/0	۱/۰	MSLR	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	636/0	-	
		SLR	۱/۰۰۰	663/0	-	296/0		SLR	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	584/0	-	
		$Z_0$	۱/۰۰۰	۲۱1/0	-	529/0		$Z_0$	۱/۰۰۰	۰/۹۹۸	156/0	-	
	۱/۵	MSLR	۱/۰۰۰	719/0	-	۰/۲۰۱	۱/۵	MSLR	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۳63/0	-	
		SLR	۱/۰۰۰	661/0	-	۰/۲۸۶		SLR	۱/۰۰۰	۰/۹۹۹	۵58/0	-	
		$Z_0$	۱/۰۰۰	۶۹1/0	-	517/0		$Z_0$	۱/۰۰۰	۰/۹۹۶	۳15/0	-	

### ۵ مثال واقعی

در این بخش کاربرد روش‌های ارائه شده در یک مثال واقعی نشان داده می‌شود. یافته‌های این پژوهش از آزمایش‌هایی بدست آمده‌اند که در آن خودروهای مورد آزمایش با سرعت ۳۵ مایل بر ساعت به دیواری برخورد می‌کنند. در این آزمایش از آدمک‌هایی در مکان‌های راننده و سندیلی مسافر جلوی آن استفاده می‌شود. هدف محققان، آگاهی از میزان متغیرهای آسیب مانند میزان صدمات سر، فشار بر قفسه سینه و فشار بر استخوان ران چپ و راست روی آدمک‌ها می‌باشد. داده‌های بدست آمده در آدرس اینترنتی به نشانی <http://lib.stat.cmu.edu/DASL/Datafiles/Crash.html>

قابل دسترسی می‌باشند. در این مثال، تنها متغیر میزان فشار بر استخوان ران چپ برای خودروی ساخت شرکت داج (Dodge) در نظر گرفته می‌شود. مشاهدات به صورت زیر می‌باشند:

۶/۷۲ ۱۲/۳۴ ۱۰/۰۳ ۷/۲۹ ۵/۷۵ ۳/۲۴ ۱۴/۸۱ ۸/۴۴

مقدار آماره آزمون و  $p$ -مقدار آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای برازش توزیع گاوسی وارون به این داده‌ها به ترتیب  $۰/۱۲۸۷$  و  $۰/۹۹۶۴$  می‌باشند. پس می‌توان نتیجه گرفت که توزیع گاوسی وارون به این داده‌ها قابل برازش است. همچنین [۳۱] هم نشان داد که می‌توان توزیع گاوسی وارون را به این داده‌ها برازش نمود. در این مثال آزمون فرض دوطرفه  $H_0: \theta = 0/85$  در مقابل  $H_1: \theta \neq 0/85$  در سطح  $\alpha = 0/05$  مورد بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا باید توجه داشت که برآوردهای MLE پارامترهای مدل گاوسی وارون عبارتند از:  $\hat{\theta} = 0/22$  و  $\hat{\lambda} = 39/48$ . مقدار آماره‌های آزمون  $Z_0$ ، SLR و MSLR به ترتیب برابر با  $-5/532$ ،  $-۲/۰۳۰$  و  $-۱/۵۲۳$  می‌باشند. همچنین  $p$ -مقادیر برای روش‌های SLR،  $Z_0$  و MSLR به ترتیب  $۰/۰۰۰$ ،  $۰/۰۴۲$  و  $۰/۱۲۷$  می‌باشند. چنانچه ملاحظه می‌شود، فرض  $H_0$  توسط  $Z_0$  و SLR رد می‌شود ولی با استفاده از روش MSLR دلیلی بر رد فرض  $H_0$  وجود ندارد. در بخش مطالعات شبیه‌سازی نشان داده شد که روش MSLR حتی برای اندازه نمونه‌های کوچک هم اندازه خطای نوع اول آزمون را به خوبی کنترل می‌کند، در صورتی که روش‌های  $Z_0$  و SLR فاقد این ویژگی می‌باشند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت فرض  $H_0$  در سطح خطای نوع اول  $۰/۰۵$  رد نمی‌شود.

## ۶ نتیجه‌گیری

در این مقاله بر اساس اصلاحی از روش نسبت درست‌نمایی علامت‌دار (SLR) یک آماره آزمون جدید به عنوان نسبت درست‌نمایی علامت‌دار تعدیل‌یافته (MSLR) برای آزمون فرض در مورد پارامتر ضریب تغییرات یک جامعه گاوسی وارون ارائه شد. چنانچه مشاهده شد روش جدید حتی برای اندازه نمونه‌های کوچک هم دارای نرخ خطای نوع اول تجربی نزدیک به نرخ خطای نوع اول اسمی است و از این لحاظ برای آزمون فرض‌های دوطرفه به خوبی سطح خطای نوع اول را کنترل می‌کند. همچنین ملاحظه شد که این روش دارای توان آزمون قابل قبولی است و در بعضی از موقعیت‌ها توان آزمون آن از توان روش‌های رقیب بیشتر است؛ گرچه روش‌های رقیب در کنترل سطح خطای نوع اول عملکرد خوبی نداشتند. بنابراین توصیه می‌شود که در کارهای عملی به جای استفاده از روش کلاسیک SLR از روش MSLR استفاده نمایند.

## تشکر و قدردانی

نویسنده بر خود لازم می‌داند از سردبیر و هیأت تحریریه محترم مجله پژوهش‌های ریاضی و همچنین از داوران گرامی که توصیه‌ها و پیشنهادهای ارزشمندشان باعث اصلاح و بهبود هر چه بیشتر این پژوهش شد، تشکر نماید.

## References

1. Wise M.E., "Skew probability curves with negative powers of time and related to random walks in series", *Statistica Neerlandica*, 25(1971) 159–180.
2. Wise M.E., "Skew Distributions in Biomedicine Including Some with Negative Powers of Time in Statistical Distributions in Scientific Work", vol. 2, D. Reidel, Dordrecht, Holland, (1975).
3. Wise M.E., Osborn S.B., Anderson, J., Tomlinson R.W.S., "A stochastic model for turnover of radio-calcium based on the observed laws", *Math. Biosci.*, 2(1968) 199–224.
4. Lancaster T., "stochastic model for the duration of a strike", *J. Roy. Stat. Soc. A*, 135(1972) 257–271.
5. Whitmore G.A., "The inverse Gaussian distribution as a model of hospital stay", *Health Serv. R.*, 10(1975) 297–302.
6. Schrödinger E., "Zür theorie der fall- und steigversuche an teilchen mit Brownchar bewegung", *Physikalische Zeitschrijt*, 16(1915) 289-295.
7. Tweedie M.C.K., "Statistical properties of inverse Gaussian distributions I", *Ann. Math. Stat.*, 28(1957) 362-377.
8. Tweedie M.C.K., "Statistical properties of inverse Gaussian distributions II". *Ann. Math. Stat.*, 28(1957) 696-705.
9. Chhikara R.S., Folks J.L., "The Inverse Gaussian distribution", Marcel Dekker, New York (1989).
10. Seshadri V., "The Inverse Gaussian distribution: Statistical Theory and Applications", Springer, New York (1998).
11. Searles D.T., "The utilization of a known coefficient of variation in the estimation procedure", *J. Amer. Statist. Assoc.*, 59(1964) 1225–1226.
12. Srivastava V.K., "On the use of coefficient of variation in estimating normal mean", *J. Indian Soc. Agricultural Statist.*, 26(1974) 33–36.
13. Chaubey Y.P., Sen D., "Estimator of mean in an inverse Gaussian population based on the coefficient of variation", *J. Statist. Res.*, 42(2008) 1–16.
14. Reid N., "Neyman from Life", Springer, New York (1982).
15. Chhikara R.S., Folks J.L., "The inverse Gaussian distribution as a lifetime model", *Technometrics*, 19(1977) 461-468.

16. Chhikara R.S., "Statistical Inference Related to the Inverse Gaussian distribution", Ph.D. dissertation, The Oklahoma State University (1972).
17. Hsieh H.K., "Inferences on the coefficient of variation of an inverse Gaussian distribution", *Communications in Statistics – Theory and Methods*, 19(1990) 1589-1605.
18. Chaubey Y.P., Sen D., Saha K.K., "On testing the coefficient of variation in an inverse Gaussian population", *Statistics and Probability Letters*, 90(2014) 121–128.
19. Reid N., "Likelihood and higher-order approximations to tail areas: a review and annotated bibliography", *Can. J. Statist.*, 24(1996) 141–166.
20. Wu J., Wong A.C.M., Jiang G., "Likelihood-based confidence interval for a log-normal mean", *Stat. Med.*, 22(2003) 1849–1860.
21. Wu J., Wong A.C.M., "Improved interval estimation for the two-parameter Birnbaum-Saunders distribution", *Compute. Stat. Data Anal.*, 47(2004) 809–821.
22. Tian L., Wilding G.E., "Confidence interval of the ratio of means of two independent inverse Gaussian distributions", *J. Stat. Planning Inference*, 133(2005) 381–386.
23. Sun Y., Wong A.C.M., "Interval estimation for the normal correlation coefficient", *stat. Prob. Letters*, 77(2007) 1652–1661.
24. Cox D.R., Hinkley D.V., "Theoretical Statistics", Chapman and Hall, London (1979).
25. Pierce D.A., Peters D., "Practical use of higher order asymptotic for multi-parameter exponential families", *Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological)*, 54(1992) 701–737.
26. Barndorff-Nielsen O.E., "Inference on full or partial parameters based on the standardized signed log likelihood ratio", *Biometrika*, 73(1986) 307-322.
27. Barndorff-Nielsen O.E., "Modified signed log likelihood ratio", *Biometrika*, 78(1991) 557-563.
28. DiCiccio T.J., Martin M.A., Stern S.E., "Simple and accurate one-sided inference from signed roots of likelihood ratios", *Canadian Journal of Statistics*, 29(2001) 67-76.
29. Fraser D.A.S., Reid N., Wu J., "A simple general formula for tail probabilities for frequentist and Bayesian inference", *Biometrika*, 86(1999) 249–264.
30. Ferguson T.S., "A Course in Large Sample Theory", Chapman & Hall, New York (1996).
31. Tian L., "Testing equality of inverse Gaussian means under heterogeneity, based on generalized test variable", *Comp. Stat. Data Anal.*, 51(2006) 1156–1162.